

ООО «Эра новых технологий»



СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР ЗАМКА / ТУРНИКЕТА

«ЭРА-2000GSM»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2017г.

Руководство предназначено для специалистов занятых монтажом и эксплуатацией оборудования СКУД и содержит информацию по монтажу и подключению сетевого контроллера ЭРА, а также требования, предъявляемые к оборудованию сторонних производителей.

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, связанные с совершенствованием изделия. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и эксплуатации изделия допускаются лица имеющие квалификационную группу по технике безопасности эксплуатации электроустановок не ниже третьей, имеющие подготовку и опыт эксплуатации СКУД и изучившие настоящее руководство.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой контроллер ЭРА (изделие), предназначен для обеспечения контроля и управление доступом в точках прохода с последующим программным анализом и контролем событий.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Контроль входа в помещение;
- Блочная конструкция — плата контроллера и плата соединительная объединены в одном корпусе;
- Возможность работы в автономном режиме и режиме центрального (удаленного) управления;
- Управление замком может осуществляться с помощью следующих устройств:
 - кнопка ДУ (выхода);
 - карта доступа, при поднесении ее к считывателю;
 - компьютер (при подключении по локальной вычислительной сети).

КОНСТРУКЦИЯ

Контроллер выполнен в ударопрочном пластмассовом корпусе в виде единого блока, в котором установлено основание в сборе с печатной платой контроллера и ответная клеммная плата под съемной крышкой (подключаемая к плате контроллера через разъем) для подключения питания и периферийных устройств.

Корпус закрепляется на стене в монтажные отверстия с помощью шурупов, крышка над клеммной платой фиксируется на основании при помощи защелок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значение	Примечание
Количество электронный ключей	2 000	
Количество событий	60 000	
Количество графиков работы - годовых, настраиваемых (любой сложности)	200	
Интерфейс идентификаторов считывателей	Wiegand TouchMemory	
Сетевой протокол	Ethernet/GSM	
Потребляемый ток контроллером (без учета потреблений нагрузки): - в режиме ожидания - в режиме управления	до 110мА до 130мА	
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный	

Характеристики	Значение	Примечание
Напряжение питания	12-24 V + 10 % постоянного тока	<i>напряжение на выходе ключа управления равно напряжению питания! Учитывать при подключении нагрузки!</i>
Вес	До 117 гр.	
Габаритные размеры	112x125x33 мм.	
Срок хранения информации	5 лет	<i>при обесточивании контроллера</i>
Срок службы изделия	не менее 8 лет	
Температурный режим	-30...+70 °С	
Влажность	до 80%	<i>избегать агрессивных сред и образования капель воды и иней</i>

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям технических условий (ТУ 4372-001-73846621-2009) при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации контроллера ЭРА 2000GSM составляет 5 лет, со дня ввода контроллера в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты производства контроллера.

Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять контроллер в течение гарантийного срока при отказах изделия.

Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение контроллера;
- использование не сертифицированных источников питания;
- ремонт контроллера другим лицом, кроме изготовителя.

Гарантия распространяется только на контроллер. На всё оборудование других производителей, использующееся совместно с контроллером, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении пользователя, что контроллер не выполнил своих функций.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой продавцом

Изделие: *Сетевой контроллер
замка/турникета/шлагбаума*

Модель: *Эра-2000GSM*

MAC-адрес изделия:

Дата изготовления / отметка ОТК:

Бланк возврата товара по гарантии

Наименование организации отправителя: _____

*Контактное лицо _____

*Телефон _____

раб. + ____ (____) _____

сот. + ____ (____) _____

Email _____

ICQ _____

Skype _____

Где приобретен товар _____

ФИО специалиста ЭНТ (добавочный номер, Email, сот) _____

Номер сертификата расширенной гарантии _____

ООО «Эра новых технологий»

Адрес: Россия г.Москва, улица Клары
Цеткин, дом 18, корпус 6

Телефон: +7 495 984-74-95
8 800 505-02-30

E-mail: info@entpro.ru

Web: www.entpro.ru

Сделано в России

