

ЭНТ Контроль доступа - загрузка событий



Ошибка индексов – проблема, возникающая при несоответствии количества данных в контроллере их количеству в базе сервера. **Данная ошибка возникает только в контроллерах ЭРА 2000 и ЭРА 10 000 v1.**

Это может происходить в нескольких случаях:

1. Если контроллер подключен к нескольким серверам, и его хозяин периодически меняется.
2. При скачках напряжения

На работу контроллера такая ошибка не влияет, но для корректной работы с базой ее лучше устранить.

- Сохраните файл программы в папку на компьютере, где у вас располагается программа сервер.
- Закройте программы Сервер и Клиент.
- Зайдите в программу, выберите необходимый контроллер из списка и нажмите «начать загрузку». Программа произведет выгрузку событий из контроллера и сверит индексы базы с индексами контроллера.

ЭРА КОНТРОЛЬ ДОСТУПА™

Настройки

по MAC-адресу по IP-адресу

Сетевой интерфейс:
[192.168.0.22] Realtek PCIe GBE Family Controller

MAC:
000B3C22F9D2

Тестовый сигнал

Начать загрузку событий из контроллера

Всего событий: 0

Начальная дата: []

Конечная дата: []

Загрузить события за указанный интервал в БД Экспорт в TXT

Дубликаты: 0


Всего загружено в БД: 0

Если у Вас возникли вопросы по работе программы звоните в службу технической поддержки

+7 (495) 984-74-95 8 (800) 505-02-30 Ежедневно с 8:00 до 20:00

- После этого необходимо выбрать дату, за которую Вы хотите загрузить данные в базу. И нажмите «Начать загрузку в базу данных».

Этап 1. Загрузка событий из контроллера




Найдено событий: **71881**

Ошибок: **0**

Средняя скорость загрузки (соб./сек.): **639**

Этап 2. Анализ загруженных событий




Дата начала событий: **29.7.2011** Дата окончания событий: **19.12.2013**

Этап 3. Загрузка событий в базу данных

Загружать события с по

- Работа с программой закончена, ошибками устранена.



Загружено: **3**

Дубликаты: **177**

Ошибка даты: **85**

Индексы		
71878	71881	71881
19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013